Configuração leitora de mesa – Innovatrics (Futronic)

A seguir veremos como configurar a leitora de mesa **Innvatrics** para os dispositivos **Control iD.** As configurações abaixo são referentes ao **Driver** e **SeniorConfigCenter**.

Existe duas maneiras para realizar a configuração da leitora, levando em consideração os tipos de dispositivos "REP ou Acesso"

1) Quando existe somente dispositivos REP:

a) Na Central de Configurações Senior > Sistemas > Gestão de Acesso e Segurança > Configurações. Preencher os campos conforme print exemplo:

Endereço IP do driver ou dispositivo Control iD:

| 010.001.042.054 IP do dispositivo Control iD REP |
|---|
| 🗹 Dispositivo REP configurado no driver Control iD para extração da biometria, ou informado no campo IF |
| Porta de conexão do driver ou dispositivo Control iD: 443 Porta do dispositivo Control iD REP |
| Usuário de login WEB do dispositivo Contro iD: |
| admin 🕂 Usuário da aplicação do dispositivo |
| Senha de login WEB do dispositivo Contro iD: |
| ********* Senha da aplicação do dispositivo |

2) Quando existe somente dispositivos de Acesso:

a) Na central de Configurações Senior > Sistemas > Gestão de Acesso e Segurança > Configurações. Preencher os campos conforme print exemplo:

Endereço IP do driver ou dispositivo Control iD:

| 010.001.030.020 | IP do servidor ou estação que está instalado o drive da Control iD |
|--|---|
| Dispositivo REP configurado | no driver Control iD para extração da biometria, ou informado no campo IF |
| Porta de conexão do driver ou o 30000 Porta | lispositivo Control iD: de comunicação do driver Control iD |
| Usuário de login WEB do dispo: | sitivo Contro iD: |
| admin | 🔶 Usuário da aplicação do dispositivo Control iD |
| Senha de login WEB do disposi | tivo Contro iD: — ► Senha da aplicação do dispositivo Control iD |

3) Configuração do driver Control iD:

a) Configuração Geral

Preencher os campos "Device User Admin e Device User Passwd" com o usuário e senha da aplicação do dispositivo.

b) Somente Driver Acesso

O campo "Device Extração IP" só é obrigatório se a configuração realizada estiver apontando para o driver na Central de Configurações Senior.

Nota: Caso no ambiente possua tanto dispositivos de acesso quanto dispositivos REP, basta escolher umas das configurações acima, que a leitora irá funcionar normalmente.